

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Difusão de vários gases

SST RANGE™

QSG-SST4-Micro/Mini Rev 1.5
PTB/R
08.08.25



WARNINGS

- Ensure the monitor is switched on and the sensor and audible port are unobstructed prior to use.
- This detector is a personal safety device. It is your responsibility to respond properly to any alarm conditions.
- Do not use the device if it appears to be damaged. Always inspect it before use and look for blocked filters and physical damage.
- Periodically test the response of the sensors by exposing the detector to a target gas concentration that exceeds the alarm set point. Manually verify that the audible, vibration and visual alarms are activated.
- For safety reasons, this equipment must be operated and serviced by qualified personnel only.
- Do not attempt to replace the internal components. This will void the intrinsic safety rating and will void the warranty of the product. (Unless replaced by a WatchGas-approved service technician using original WatchGas parts.)
- Deactivating the detector by removing the battery pack may cause improper operation and harm to the detector.
- The Li-ion battery in this product presents a risk of fire, explosion, and chemical burn if misused. Do not disassemble, incinerate, or heat above 212°F (100°C). Batteries exposed to heat at 266°F (130°C) for 10 minutes can cause fire and explosion.
- Batteries must only be charged in a safe area free of hazardous gas. Only use WatchGas chargers. Using other Non-Approved chargers can lead to fire and/or explosion. (The Wireless charger used in conjunction with the equipment must be a suitably approved SELV/PELV supply with a maximum voltage not exceeding 5 V.)
- This instrument contains a lithium polymer battery. Do not disassemble and do not dispose of in fire. Do not mix with the solid waste stream.
- Used batteries must be disposed of by a qualified recycler or hazardous materials handler.
- The internal battery is non-replaceable. The internals must not be accessed by the end-user by any means.
- The equipment is intended for use in hazardous atmosphere in air with normal oxygen content not exceeding 21 % v/v (typical value). The end-user shall contact the equipment manufacturer if the antistatic film applied is damaged.
- The equipment shall only be charged wirelessly in non-explosive atmosphere.



PRÉCAUTIONS/CONDITIONS PARTICULIÈRES

- Toutes les inspections doivent être effectuées dans un environnement propre et sans danger.
- Le détecteur peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide en utilisant un nettoyant neutre (par exemple ACL Staticide). **REMARQUE :** N'utilisez pas de solvants, de savons ou de produits à polir.
- Ce produit est un détecteur de gaz et non un appareil de mesure.
- Pour des performances optimales, mettez périodiquement le capteur à zéro dans une atmosphère normale (20,9 % v/v O₂) exempte de gaz dangereux.
- Cet équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse dans un air dont la teneur normale en oxygène ne dépasse pas 21 % v/v (valeur typique).
- L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
- L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
- Euh pour le chargement sans fil ≤ 5 V

Les batteries exposées à une chaleur de 266°F (130°C) pendant 10 minutes peuvent provoquer un incendie et une explosion.

- Les batteries ne doivent être chargées que dans une zone sûre, exempte de gaz dangereux.
- Utilisez uniquement des chargeurs WatchGas. L'utilisation d'autres chargeurs non approuvés peut provoquer un incendie et/ou une explosion. (Le chargeur sans fil utilisé avec l'équipement doit être une alimentation SELV/PELV dûment approuvée avec une tension maximale ne dépassant pas 5 V.)
- Cet instrument contient une batterie au lithium polymère. Ne pas démonter et ne pas jeter au feu. Ne pas mélanger avec le flux de déchets solides.
- Les batteries usagées doivent être éliminées par un recyclage qualifié ou un manutentionnaire de matières dangereuses.
- La batterie interne n'est pas remplaçable. L'utilisateur final ne doit en aucun cas accéder aux composants internes.
- L'équipement est destiné à être utilisé dans une atmosphère dangereuse dans un air dont la teneur normale en oxygène ne dépasse pas 21 % v/v (valeur typique).
- L'utilisateur final doit contacter le fabricant de l'équipement si le film antistatique appliqué est endommagé.
- L'équipement ne doit être chargé sans fil que dans une atmosphère non explosive.
- Euh pour le chargement sans fil ≤ 5 V

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA - LEIA ANTES DE USAR

Contaminação do sensor

A WatchGas recomenda que o sensor catalítico de combustível seja verificado com uma concentração conhecida de gás de calibração após qualquer exposição conhecida a contaminantes/venenos do catalisador (compostos de enxofre, vapores de silício, compostos halogenados etc.). O sensor catalítico de combustível é calibrado da fábrica para 50% de metano em LEL (Lower Explosive Level [Límite Inferior de Explosividade]). Se estiver monitorando um gás combustível diferente na faixa de % de LEL, calibre o sensor usando o gás apropriado.

Não teste a resposta do sensor de combustível com um isqueiro de butano; isso danificará o sensor catalítico no LEL.

AVISO: leituras acima da faixa normal podem indicar uma concentração explosiva.

Avant d'utiliser le détecteur, reportez-vous à la section Poisons et contaminants du capteur.

AVISOS

- Certifique-se de que o monitor esteja ligado e que o sensor e a porta sonora estejam desobstruídos antes do uso.
- Este detector é um dispositivo de segurança pessoal. É sua responsabilidade responder adequadamente a quaisquer condições de alarme.
- Não use o dispositivo se ele parecer danificado. Sempre inspecione-o antes de usar e procure por filtros bloqueados e danos físicos.
- Teste periodicamente a resposta dos sensores expondo o detector a uma concentração de gás alto que excede o ponto de ajuste do alarme. Verifique manualmente se os alarmes sonoros, vibratórios e visuais estão ativados.
- Por razões de segurança, este equipamento deve ser operado e reparado apenas por pessoal qualificado.
- Não tente substituir os componentes internos. Isso anulará a classificação de segurança intrínseca e anulará a garantia do produto. (A menos que seja substituído por um técnico de serviço aprovado pela WatchGas usando peças originais da WatchGas.)
- Desativar o detector removendo a bateria pode causar operação inadequada e danos ao detector.
- A bateria de íons de lítio deste produto apresenta risco de incêndio, explosão e queimadura química se usada incorretamente. Não desmonte, incinere ou aqueça acima de 100°C (212°F). Baterias expostas ao calor a 130°C (266°F) por 10 minutos podem causar incêndio e explosão.
- As baterias só devem ser carregadas em uma área segura e livre de gases perigosos.
- Use apenas carregadores WatchGas. O uso de outros carregadores não aprovados pode causar incêndio e/ou explosão. (O carregador sem fio usado em conjunto com o equipamento deve ser uma fonte SELV/PELV devidamente aprovada com uma tensão máxima não superior a 5 V.)
- Este instrumento contém uma bateria de polímero de lítio. Não desmonte e não descarte no fogo. Não misture com o fluxo de resíduos sólidos.
- As baterias usadas devem ser descartadas por um reciclador qualificado ou por um manipulador de materiais perigosos.

Qualquer leitura rápida de aumento de escala seguida por uma leitura decrescente ou irregular pode indicar uma concentração de gás além do limite superior da escala, o que pode ser perigoso.

A exposição prolongada do detector a determinadas concentrações de gases combustíveis e ar pode sobrecarregar um elemento detector, o que pode afetar seriamente seu desempenho. Se ocorrer um alarme devido à alta concentração de gases combustíveis, calibre o detector. Se necessário, substitua o sensor.

Não exponha o detector a choques elétricos e/ou choques mecânicos continuos graves.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Número de série de 10 dígitos:

dígito 1-2: código do produto
dígito 3: modelo
dígito 4: Revisão de ferramenta
dígito 5: ano de fabricação
dígito 6: mês de fabricação
dígito 7-10: número de série em execução
Por exemplo: XXXX3CXXXX = 2023/dez.

SEGURANÇA INTRÍNSECA:

Com CAT CEL.

I II G Ex ia IIC T4 Ga.

I M1 Ex ia I Ma

Com o sensor IR instalado:

I II G Ex ia op is IIC T4 Ga

I M1 Ex ia op is I Ma,

Inmetro:

ABNT NBR IEC 60079-11:2011

ABNT NBR IEC 60079-0:2017

ABNT NBR IEC 60079-28:2015

América do Norte:

UL 60079-0 7ª edição

UL 60079-11 6º

UL 60079-28:2015

UL 60079-29 6th

CSA C22.2 Nº 60079-11:14

CAN/CSA C22.2 Nº 61010-1-12/A1:18

Requisitos de segurança UL 61010-1

CAN/CSA-C22.2 Nº 61010-1-12/A1:18

Compatível com RoHS

Norma

IEC 60079-11:2011

IEC 60079-0:2017

IEC 60079-28:2015

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

ABNT NBR IEC 60079-0:2020

ABNT NBR IEC 60079-11:2013

ABNT NBR IEC 60079-28:2016

BATERIA APROVADA:

Baterias aprovadas para SST4 Micro, SST4 Mini:

PN SST4-BAT

CARREGADOR DE BATERIA

Carregador de indução para produtos da linha SST: SST-IND-S

Carregador de disco de indução para a linha SST (veja com a unidade como padrão): SST-DISK-CHR

AVISO

Carregue somente em uma área segura, livre de gases perigosos e com temperaturas de 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F).

Primeira carga: 3 horas.

Carga normal:

SST4 Micro, SST4 Mini: 2-3 horas

Erro de indicação de LEL: ± 5% FS

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1686X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

EN 60079-0:2018

EN 60079-11:2012

EN 60079-28:2015

EN 50270:2015/AC:2016-08

WatchGas Kinetron 121_2009

KD Capteur anti-vent, Néerlandais

CE 0347

ExVeritas 23ATEX1687X

PREPARE-SE PARA O USO

A lista abaixo fornece os itens padrão incluídos no detector. Se o detector estiver danificado ou faltarem peças, entre em contato com o local de compra imediatamente.

- Sensores: H₂S, SO₂, CO, O₂ e combustível (LEL) (LPC, CAT ou IR) conforme solicitado
- Tampa e mangueira de calibração
- Guia de início rápido impresso
- Cartão de calibração/CQ

Aplicativo de configuração: o detector pode ser configurado usando o aplicativo WatchGas SST, que está disponível para download no Google Play e na loja IOS (os links de download para a Apple Store e a Google Play Store podem ser obtidos em www.watchgas.com).

PONTOS DE AJUSTE DE ALARME

Pontos de ajuste padrão do alarme de fábrica

Gas	Baixo	Alto	STEL	TWA
LEL	10% de LEL	20% de LEL	N/A	N/A
H ₂ S	10 ppm	15 ppm	15 ppm	10 ppm
CO	35 ppm	200 ppm	100 ppm	20 ppm
SO ₂	5 ppm	10 ppm	5 ppm	2 ppm
O ₂	19,5% Vol	23,5% Vol	N/A	N/A

Esses pontos de ajuste podem ser alterados usando o aplicativo WatchGas SST. Para exibir os pontos de ajuste do alarme do detector, pressione o botão na parte frontal do detector.

INICIAR

Para ativar o detector, pressione e segure o botão e uma contagem regressiva de 3 segundos será iniciada.

Para desativar o detector, pressione e segure o botão até que a contagem regressiva OFF seja concluída e o LCD seja desativado.

Para ver as leituras TWA, STEL e de pico (máximo), pressione o botão duas vezes. Para limpar as leituras, pressione o botão quando o visor de LCD exibir CLR.


Para ativar o NFC, pressione o botão por 1,5 segundos até ouvir um único sinal sonoro e o ícone NFC ficar ativo.

Para ativar a luz de fundo em operação normal, pressione o botão.

Para reconhecer os alarmes bloqueados, pressione o botão.

ALARME	
ALARM	Notificação de alarme
LOW	Alarme baixo
HIGH	Alarme alto
STEL	Alarme de exposição de curto prazo
TWA	Alarme de média ponderada pelo tempo
2	Indique o alarme BAIXO BAIXO ou ALTO ALTO. Terceiro nível de alarme
SENsoRES	
H₂S	Sensor de sulfeto de hidrogênio
SO₂	Sensor de dióxido de enxofre
CO	Sensor de monóxido de carbono
O₂	Sensor de oxigênio
IR	NDIR LEL
LPC	Catalítico de baixa potência
CAT	Sensor LEL de esfera catalítica
INFORMAÇÕES	
Compatível com o produto	
Produto não compatível	
CAL	Calibração necessária
BUMP	Resposta necessária
NFC na comunicação	
Nível da bateria	
Silencioso	
UNIDADE DE MEDIDA	
ppm	Partes por milhão
mg/m ³	Miligramas por metro cúbico
LEL%	Porcentagem de LEL
O₂%	Porcentagem de VOL

OPERAÇÃO NORMAL



1. Alarme visual
2. Visor
3. Alarme de áudio
4. Botão
5. Sensor de oxigênio
6. Sensor tóxico
7. Sensor tóxico
8. Sensor de LEL

Os produtos da linha SST são enviados com os seguintes recursos desativados:

Alarme bloqueado, batimento cardíaco, modo silencioso, alarme silencioso, reconhecimento de alarme baixo, proteção de teste, intervalo de conformidade, ativação de expiração, chamada zero, modo de segurança, alarmes alto alto e baixo baixo.

MENU

Pressione o botão duas vezes e as configurações da unidade serão exibidas.

Pressione o botão curto para ir para a próxima tela

1. STEL Pressione e segure o botão para reiniciar
2. TWA Pressione e segure o botão para reiniciar
3. PEAK Pressione e segure o botão para reiniciar
4. Dias para calibrar (somente se configurado)
5. Dias para o teste de resposta (somente se configurado)
6. Fator de correção LEL
7. Idioma
8. Data
9. Tempo
10. ID de usuário
11. ID do Site

As capturas de tela estão disponíveis no manual completo.

VISOR

Quando o dispositivo é ligado ou desligado, o visor inteiro se acende conforme abaixo, mostrando todos os segmentos, permitindo que o usuário verifique totalmente a função correta.

Um autoteste pode ser realizado pressionando-se o botão por 3 segundos, após o detector emitir um alarme e acender o visor, além de realizar um teste interno do sensor.



CALIBRAÇÃO

Os produtos da linha SST só podem ser calibrados com o aplicativo WatchGas SST ou um SST Dock.



CONECTE O GÁS



HASS

A linha de produtos SST pode ser carregada no carregador universal da WatchGas. Conecte o adaptador de alimentação na tomada e o LED de carregamento deve ficar VERMELHO. Quando a unidade estiver instalada corretamente no carregador, o LED do carregador piscará em VERMELHO e o dispositivo indicará o carregamento no visor.

GARANTIA LIMITADA

Quando um produto dentro do período de garantia tem um defeito ou um problema de qualidade, a WatchGas fornece ao comprador um reparo ou uma substituição gratuita diretamente da WatchGas ou por meio de um Parceiro/Centro de Serviços autorizado. Esta garantia é aplicável apenas ao comprador original do produto. Além disso, esta garantia é válida somente se o detector for ativado até a data na embalagem.

Esta garantia não inclui:

1. fusíveis, baterias descartáveis ou substituição rotineira de peças devido ao desgaste normal do produto decorrente do uso.
2. qualquer produto que, na opinião da WatchGas, tenha sido mal utilizado, alterado, negligenciado ou danificado por acidente ou condições anormais de operação, manuseado ou usado.
3. quaisquer danos ou defeitos atribuíveis ao reparo do produto por qualquer pessoa que não seja um revendedor autorizado ou à instalação de peças não aprovadas no produto.

As obrigações especificadas nesta garantia estão condicionadas a:

1. armazenamento, instalação, calibração, uso, manutenção e conformidade adequados com as instruções do manual do produto e quaisquer outras recomendações aplicáveis da WatchGas;
2. o comprador notificar imediatamente a WatchGas sobre qualquer defeito. Nenhum produto deve ser devolvido à WatchGas até o recebimento pelo comprador das instruções de envio da WatchGas;
3. e o direito da WatchGas de exigir que o comprador forneça comprovante de compra, como a fatura original, nota fiscal ou guia de remessa, para estabelecer que o produto está dentro do período de garantia.

Em nenhum caso a responsabilidade da WatchGas nos termos deste documento excederá o preço de compra realmente pago pelo comprador pelo produto.

O comprador concorda que esta garantia é o único e exclusivo recurso do comprador e substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo, entre outros, qualquer garantia implícita, comercialização ou adequação a uma finalidade específica. A WatchGas não será responsável por quaisquer danos ou perdas especiais, indiretos, incidentais ou consequenciais, incluindo perda de dados, decorrente da violação da garantia ou com base em contrato, ato ilícito ou confiança em qualquer outra teoria. Alguns países ou estados não permitem a limitação do prazo de uma garantia aplicada, nem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou consequenciais. As limitações e exclusões desta garantia podem não se aplicar a todos os compradores. Se qualquer disposição desta garantia for considerada inválida ou inexequível por um tribunal de jurisdição competente, tal retenção não afetará a validade ou a aplicabilidade de qualquer outra disposição.

PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES

EMEA

Klaarbaan 121
2908 KD Capelle a/d IJssel

Países Baixos

info@watchgasusa.com

www.watchgasusa.com

ASIA-PACÍFICO

Woods Square Tower 1,
12 Woodlands Square,
#11 -71, Singapur 737715

info@watchgas.com

www.watchgas.com

Coreia do Sul

13 Seounsandong 2-Gil,

Gyeonggi-do, Incheon 21072

info@watchgas.com

www.watchgas.com

ANZ

aus@watchgas.com